

Rádiófrekvenciás távirányító, dimmer és vezérlő egy csomagban, 433 MHz, Miboxer (Mi-Light), FUT041



Monokróm (egyszínű) LED világításhoz távirányító és vezérlő

A vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van, egyszínű LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás
- Fényerőszabályozás

FUT041-es használati utasítás **távirányító vezérlőhöz való hozzáadásáról:**

- Az összeszerelt, működő, FUT041-el ellátott szalagnál szakítsuk meg az áramellátást.
- Kapcsoljuk vissza az áramot és a távirányító legfelső gombját nyomjuk meg egyszer
- Ha a szalag 6-szor villog, a távirányító sikeresen fel lett programozva.

FUT041-es használati utasítás **távirányító vezérlőről való leválasztásához:**

- Az összeszerelt, működő, FUT041-el ellátott szalagnál szakítsuk meg az áramellátást.
- Kapcsoljuk vissza az áramot és a távirányító legfelső gombját nyomjuk meg 5 alkalommal, gyorsan, egymás után.
- Ha a szalag 6-szor villog, a távirányító sikeresen le lett választva a vezérlőről.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12/24
Frekvencia (Hz)	433 MHz (RF)
Teljesítmény (W vagy W/méter)	144
Áramerősség (A)	12
Méret	
Szélesség (mm)	52
Hosszúság (mm)	120
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Nyomtatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Rendelési információk	
Termék tartalma	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=882

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 09. 18:37

www.ledhullam.hu